ZX Spectrum klavye kısayolları

Düzenleme

CapsShift + Space	BREAK
CapsShift + 2	(K veya L düzenleme modları) CAPS LOCK
CapsShift + 0	(K veya L düzenleme modları) DELETE
0	(G düzenleme modu) DELETE
CapsShift + 1	(K, L veya C düzenleme modları) EDIT
CapsShift + 9	(K, L veya C düzenleme modları) GRAPHICS
CapsShift + 3	(K, L veya C düzenleme modları) TRUE VID
CapsShift + 4	(K, L veya C düzenleme modları) INV VID
9	(E düzenleme modu) BRIGHT
8	(E düzenleme modu) UNBRIGHT

Oklar

CapsShift + 5	(K, L veya C düzenleme modları) Sol
CapsShift + 6	(K, L veya C düzenleme modları) Aşağı
CapsShift + 7	(K, L veya C düzenleme modları) Yukarı
CapsShift + 8	(K, L veya C düzenleme modları) Sağ

Semboller

SymbolShift + N	(K, L veya C düzenleme modları) ,
SymbolShift + M	(K, L veya C düzenleme modları) .
SymbolShift + Z	(K, L veya C düzenleme modları) :
SymbolShift + O	(K, L veya C düzenleme modları) ;
SymbolShift + 1	(K, L veya C düzenleme modları) !
SymbolShift + C	(K, L veya C düzenleme modları) ?
SymbolShift + P	(K, L veya C düzenleme modları) "
SymbolShift + 7	(K, L veya C düzenleme modları) '
SymbolShift + 3	(K, L veya C düzenleme modları) #
SymbolShift + 4	(K, L veya C düzenleme modları) $
SymbolShift + X	(K, L veya C düzenleme modları) £
SymbolShift + 5	(K, L veya C düzenleme modları) %
SymbolShift + 6	(K, L veya C düzenleme modları) &
SymbolShift + 2	(K, L veya C düzenleme modları) @
SymbolShift + P	(E düzenleme modu) ©
SymbolShift + K	(K, L veya C düzenleme modları) +
SymbolShift + J	(K, L veya C düzenleme modları) -
SymbolShift + B	(K, L veya C düzenleme modları) *
SymbolShift + V	(K, L veya C düzenleme modları) /
SymbolShift + S	(E düzenleme modu) |
SymbolShift + D	(E düzenleme modu) \
SymbolShift + 8	(K, L veya C düzenleme modları) (
SymbolShift + 9	(K, L veya C düzenleme modları))
SymbolShift + Y	(E düzenleme modu) [
SymbolShift + U	(E düzenleme modu)]
SymbolShift + F	(E düzenleme modu) {
SymbolShift + G	(E düzenleme modu) }
SymbolShift + R	(K, L veya C düzenleme modları) <
SymbolShift + T	(K, L veya C düzenleme modları) >
SymbolShift + L	(K, L veya C düzenleme modları) =
SymbolShift + Q	(K, L veya C düzenleme modları) <=
SymbolShift + E	(K, L veya C düzenleme modları)

	>=
SymbolShift + W	(K, L veya C düzenleme modları)
SymbolShift + H	(K, L veya C düzenleme modları) ^
SymbolShift + 0	(K, L veya C düzenleme modları) _
SymbolShift + A	(E düzenleme modu) ~

A

G	(E düzenleme modu) ABS
SymbolShift + W	(E düzenleme modu) ACS
SymbolShift + Y	(K, L veya C düzenleme modları) AND
SymbolShift + Q	(E düzenleme modu) ASN
SymbolShift + I	(K, L veya C düzenleme modları) AT
SymbolShift + E	(E düzenleme modu) ATN
SymbolShift + L	(E düzenleme modu) ATTR

B

SymbolShift + Z	(E düzenleme modu) BEEP
B	(E düzenleme modu) BIN
B	(K düzenleme modu) BORDER
SymbolShift + B	(E düzenleme modu) BRIGHT

C

SymbolShift + 9	(E düzenleme modu) CAT
U	(E düzenleme modu) CHR$
SymbolShift + H	(E düzenleme modu) CIRCLE
X	(K düzenleme modu) CLEAR
SymbolShift + 5	(E düzenleme modu) CLOSE #
V	(K düzenleme modu) CLS
I	(E düzenleme modu) CODE
C	(K düzenleme modu) CONTINUE
Z	(K düzenleme modu) COPY
W	(E düzenleme modu) COS

D

D	(E düzenleme modu) DATA
SymbolShift + 1	(E düzenleme modu) DEF FN
D	(K düzenleme modu) DIM
W	(K düzenleme modu) DRAW

E

SymbolShift + 7	(E düzenleme modu) ERASE
X	(E düzenleme modu) EXP

F

SymbolShift + V	(E düzenleme modu) FLASH
SymbolShift + 2	(E düzenleme modu) FN
F	(K düzenleme modu) FOR
SymbolShift + 0	(E düzenleme modu) FORMAT

G

H	(K düzenleme modu) GO SUB
G	(K düzenleme modu) GO TO

I

U	(K düzenleme modu) IF
SymbolShift + I	(E düzenleme modu) IN
SymbolShift + X	(E düzenleme modu) INK
N	(E düzenleme modu) INKEY$
I	(K düzenleme modu) INPUT
R	(E düzenleme modu) INT
SymbolShift + M	(E düzenleme modu) INVERSE

L

K	(E düzenleme modu) LEN
L	(K düzenleme modu) LET
SymbolShift + 3	(E düzenleme modu) LINE
K	(K düzenleme modu) LIST
V	(E düzenleme modu) LIST
Z	(E düzenleme modu) LN
J	(K düzenleme modu) LOAD
C	(E düzenleme modu) LPRINT

M

T	(E düzenleme modu) MERGE

6	(E düzenleme modu) MOVE

N

A	(K düzenleme modu) NEW
N	(K düzenleme modu) NEXT
SymbolShift + S	(K, L veya C düzenleme modları) NOT

O

SymbolShift + 4	(E düzenleme modu) OPEN #
SymbolShift + U	(K, L veya C düzenleme modları) OR
SymbolShift + O	(E düzenleme modu) OUT
SymbolShift + N	(E düzenleme modu) OVER

P

SymbolShift + C	(E düzenleme modu) PAPER
M	(K düzenleme modu) PAUSE
O	(E düzenleme modu) PEEK
M	(E düzenleme modu) PI
Q	(K düzenleme modu) PLOT
SymbolShift + 8	(E düzenleme modu) POINT
O	(K düzenleme modu) POKE
P	(K düzenleme modu) PRINT

R

T	(K düzenleme modu) RANDOMIZE
A	(E düzenleme modu) READ
E	(E düzenleme modu) REM
S	(E düzenleme modu) RESTORE
Y	(K düzenleme modu) RETURN
T	(E düzenleme modu) RND
R	(K düzenleme modu) RUN

S

S	(K düzenleme modu) SAVE
SymbolShift + K	(E düzenleme modu) SCREEN$
F	(E düzenleme modu) SGN
Q	(E düzenleme modu) SIN
H	(E düzenleme modu) SQR
SymbolShift + D	(K, L veya C düzenleme modları) STEP
SymbolShift + A	(K, L veya C düzenleme modları) STOP
Y	(E düzenleme modu) STR$

T

P	(E düzenleme modu) TAB
E	(E düzenleme modu) TAN
SymbolShift + G	(K, L veya C düzenleme modları) THEN
SymbolShift + F	(K, L veya C düzenleme modları) TO

U

L	(E düzenleme modu) USR

V

J	(E düzenleme modu) VAL
SymbolShift + J	(E düzenleme modu) VAL$
SymbolShift + R	(E düzenleme modu) VERIFY

Yardımcı kaynak: slady.net

Son değişiklik: 3.02.2021 09:17:19

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/sinclair-zx-spectrum-klavye-kisayollari

Bu PDF'yi özelleştir...